




## JA-122E-NFC Sběrnicevá venkovní RFID čtečka 13,56 MHz

Čtečku bezdotykových čipů lze použít k **aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládní přístupu (dveřního zámku)**. Disponuje pouze čtecí plochou a optickou signalizací stavu.

Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-103K a JA-107K.

### Technická specifikace

<b>Napájení</b>	ze sběrnice ústředny, 12 V DC (8-15 V)
<b>Jmenovitý proud</b>	12 mA
<b>Maximální proud</b>	60 mA
<b>Typ ovládacího zařízení</b>	B
<b>Pracovní frekvence RFID</b>	13,56 MHz
<b>Max intenzita mag pole RFID</b>	10,37 dBuA/m (3 m)
<b>Kompatibilní RFID karty</b>	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
<b>Rozměry</b>	46 x 151,5 x 25 mm
<b>Hmotnost</b>	193 g
<b>Délka připojovacího kabelu</b>	3,0 m
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-25 °C až +60 °C
<b>Relativní vlhkost</b>	75% bez kondenzace
<b>Prostředí dle ČSN EN 50131-1</b>	IV. venkovní všeobecné
<b>Klasifikace</b>	stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
<b>Dále splňuje</b>	ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN IEC 63000
<b>Doporučený vrut</b>	3 x  ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)

**MIFARE® je registrovaná obchodní známka společnosti NXP B.V. Společnosti NXP B.V. a Jablotron Alarms a.s. nejsou nijak přidruženy.**

